

MANUALCALLPOINT-R

Ajax EN54 Manual Call Point. Pulsador Incendio Inalámbrico. Color Rojo. EN54



Características

- Botón inalámbrico rojo para la activación manual de la alarma de incendio con escenarios programables.
- Cumple EN54-11, EN54-25.
- Compatibilidad Hubs:
 - EN54 Fire Hub Jeweller; Hub (4G) Jeweller; Hub 2 (2G) Jeweller;
 - Hub 2 (4G) Jeweller; Hub 2 Plus Jeweller; Hub BP Jeweller;
 - Superior Hub Hybrid (2G); Superior Hub Hybrid (4G);
 - Superior Hub Hybrid (4G) (without casing).
- Compatibilidad Repetidores de señal:
 - EN54 Fire ReX Jeweller; ReX 2 Jeweller; ReX Jeweller.
- Tecnología de comunicación Jeweller.
- Comunicación bidireccional.
- Antisabotaje avanzado.
- Cifrado de bloques de clave flotante.
- Notificaciones instantáneas.
- Configuración remota en las apps Ajax.
- Alcance de la señal de radio hasta 1.700 m.
- La comunicación por radio utiliza el salto de frecuencia para prevenir la interceptación de la señal y la inhibición.
- Elemento frangible rearmable.
- Protección contra las pulsaciones accidentales.
- Transmisión de alarmas a la CRA (desactivable en el modelo BLUE).
- Instalación solo en interiores.
- Protección antisabotaje.
- Alimentación: Baterías 2 x CR123A Preinstaladas.
- Duración Baterías de hasta 7 años.
- Dimensiones: 102 x 104 x 39 mm.
- Peso: 214 g.

Accesorios

[FIREPROTECT-PLUS-BL](#)
[FIREPROTECT2-RB-H-WH](#)
[FIREPROTECT2-RB-HS-WH](#)
[FIREPROTECT2-SB-HS-BL](#)
[FIREPROTECT2-SB-HS-WH](#)
[FIREPROTECT2-SB-HSC-BL](#)
[FIREPROTECT2-SB-HSC-WH](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/manualcallpoint-r-ajax-en54-manual-call-point-pulsador-incendio-inalambrico-color-rojo-en54-19267>