

KFP-AFR-S-09

Repetidor compatible con la serie “KFP” de 2 entradas. Caja pequeña



Características

- Panel repetidor de incendio analógico en caja pequeña. (Español).
- Repetidor local o global con o sin controles globales.
- Hasta 24 LEDs indicadores de zona para Fuego y Avería con amplio espacio para texto.
- Auto configuración y modos de funcionamiento regional ajustable por defecto.
- Puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto.
- LCD gráfico según EN54 con iconos y hasta 256 zonas.
- Jog Dial con 4 botones para un control de usuario simple e intuitivo.
- Puerta fácilmente extraíble y chasis para una instalación rápida y limpia.
- Todos los conectores enchufables.
- 3 puertos USB para unidades de almacenamiento y RS232 para impresora.
- Notificación de eventos via e-mail.
- Salida auxiliar de 24VDC , soporta reset.
- Estructura de menú para 3 niveles de operador.
- Registro en memoria de 9999 eventos.
- Hasta 24 horas de funcionamiento en reposo y 30 minutos en alarma.
- Tarjeta de Red RS485 de serie.
- Dimensiones (W x H x D): 410 x 298 x 162 mm.
- Peso neto: 5.2 kg (sin batería).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/kfp-afr-s-09-repetidor-compatible-con-la-serie-kfp-de-2-entradas-caja-pequena-14134>