iRIS8(0)LoopExtension

Caja de expansión de lazo para iRIS8

Características

- Caja de ampliación del bucle de alarma de incendios analógico direccionable.
- Amplía la capacidad del panel IRIS8 con hasta 4 controladores de bucle más.
- Hasta 4 bucles, tarjeta de bucle ampliable iRIS8LoopTTE.
- Hasta 250 dispositivos por bucle, 1000 en total.
- Detección y localización de doble dirección.
- Detección y localización de cortocircuitos.
- Detección de rotura de bucle.
- Alimentación principal: 110/230 Vac, 200W.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Fuente de alimentación de reserva: Tipo plomo-ácido sellado 12V/18Ah.
- Resistencia interna de la batería: <0,3Ohmios.
- Temperatura de almacenamiento: -10˚C a +60˚C.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a +40°C.
- Índice de protección IP30.
- Humedad relativa (sin condensación): hasta 95%.
- Peso: 7kg (sin batería).
- Dimensiones (Al x An x F): 430 x 330 x 120 mm.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/iris8-0-loopextension-caja-de-expansion-de-lazo-para-iris8-17658