



2X-F2-S-09

Central de incendio analógica 2 lazos. Caja pequeña



Características

- Central de incendio analógica de 2 lazos con hasta 128 zonas.
- Hasta 24 LEDs indicadores de zona para Fuego y Avería con amplio espacio para texto.
- Auto configuración y modos de funcionamiento regional ajustable por defecto.
- Puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto.
- LCD gráfico según EN54 con iconos.
- Jog Dial con 4 botones para un control de usuario simple e intuitivo.
- Conectores enchufables.
- 3 puertos USB para unidades de almacenamiento.
- 3 puertos RS232.
- Salida auxiliar de 24VDC , soporta reset.
- Hasta 72 horas de funcionamiento en reposo y 30 minutos en alarma.
- Compatible con las nuevas sirenas/pilotos alimentados de lazo y detectores de la serie 2000 con cámara óptica reemplazable.
- Alimentación a 230 Vac.
- Capacidad Máx. Baterías Aux.: 2 x 12V/7,2Ah.
- Color Gris.
- Montaje en Superficie.
- Clasificación IP30.
- Dimensiones: 410 x 298 x 162 mm.
- Peso: 5,2 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/2x-f2-s-09-central-de-incendio-analogica-2-lazos-caja-pequena-15443>