



ASI1212A-D

Empreinte de lecteur LCD autonome + carte EM IP55



Características

- Teclado y pantalla TFT.
- Avisos por voz.
- Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ellos.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback, apertura multi-card.
- Asistencia por software.
- Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.
- Dimensiones y peso: 192x32x160mm / 0.70g.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Productos Alternativos

[ASI1212A](#)

Accesorios

[CP](#)



ASI1212A-D

Empreinte de lecteur LCD autonome + carte EM IP55

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	32 bits
MÉMOIRE	16M
BILLETS	1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme
SORTIES	4 (serrure de porte, sonnette et 2 alarmes)
Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	125KHz (carte EM d'identité)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	3 à 8 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	≤0.5s
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE	≤1.5s
FAUX TAUX POSITIF (LOIN)	≤0.00004%
FAUX TAUX NÉGATIF (FRR)	≤0.15%
Capacité cartes / événements	30 000/150 000
CAPACITÉ DES EMPREINTES	4 500
CONFIGURATION	Via CMS ou clavier intégré
GESTION DES UTILISATEURS	Général, VIP, invité, patrouille, liste noire, force
FONCTIONS D'ALARME	Porte ouverte, intrusion, confinement, sabotage
CALENDAR SETTINGS	128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances
CONNEXION PC	RJ45 (10 / 100M) / RS-485
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
MONTRE INTERNE	Oui
AVIS DE VOIX	Oui
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	16 touches et écran TFT 320x240 2,4 "
Protection	IP55
La nourriture	DC9-15 / 200mA
Température	-5 °C à + 55
Humidité	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1212a-d-empreinte-de-lecteur-lcd-autonome-carte-em-ip55-7487>