



# KFP-CX3-09

## Central de extinción para control de un riesgo (2 zonas de detección cruzada y 1 libre - programables)



### Características

- Central de detección y extinción convencional de 3 Zonas.
- Piezas fácilmente desmontables para una instalación rápida y fácil.
- 3 zonas de detección.
- Una sola zona, zona cruzada o cualquier combinación de zonas configurables para la liberación del agente extintor.
- 6 relés pre-configurados y 8 entradas supervisadas para el control de incendios.
- Retardos de enrutamiento de fuego, sirenas, extinción, reset y monitorización de puerta configurable.
- "Modo de retención" tipo A o tipo B configurable.
- Sirenas configurables para funcionamiento continuo o pulsante.
- Confirmación de flujo del agente extintor.
- Salida auxiliar de 24v configurable. Fija o reseteable.
- Salidas de relé y salidas supervisadas.
- Por defecto soporte para funciones especiales, tales como:  
EN54 compatible con los niveles de acceso de usuario.  
Nivel básico y avanzado de configuración.  
Zonas mixtas.  
Diagnóstico del panel con botón de prueba y desconexión.  
Prueba con una sola persona.
- Capacidad batería: 2 x 12V 12 Ah.
- Dimensiones físicas: 440 x 495 x 129 mm (W x H x D).
- Peso neto: 3.9 kg (sin batería).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/kfp-cx3-09-central-de-extincion-para-control-de-un-riesgo-2-zonas-de-deteccion-cruzada-y-1-libre-programables-10965>