



iRIS8(0)LoopExtension

Caja de expansión de lazo para iRIS8



Características

- Caja de ampliación del bucle de alarma de incendios analógico direccionable.
- Amplía la capacidad del panel IRIS8 con 4 controladores de bucle más.
- IRIS8 Ext. admite dos protocolos de comunicación: System Sensor serie 200/500 (Loop SS) y Teletek Electronics (Loop TTE) según el tipo de dispositivos utilizados.
- Hasta 4 bucles, tarjeta de bucle ampliable iRIS8LoopTTE.
- Hasta 250 dispositivos por bucle, 1000 en total.
- Detección y localización de doble dirección.
- Detección y localización de cortocircuitos.
- Detección de rotura de bucle.
- Alimentación principal: 110/230 Vac, 200W.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Fuente de alimentación de reserva: Tipo plomo-ácido sellado 12V/18Ah.
- Resistencia interna de la batería: <math><0,3\text{Ohmios}</math>.
- Temperatura de almacenamiento: -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$.
- Índice de protección IP30.
- Humedad relativa (sin condensación): hasta 95%.
- Dimensiones (Al x An x F): 430 x 330 x 120 mm.
- Peso: 7 kg (sin batería).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/iris8-0-loopextension-caja-de-expansion-de-lazo-para-iris8-17658>