



IR8M

Sensor de Movimiento v?a Radio PIR. Requiere 4 x AA 1.5V incluidas.
Grado 2



Características

- Sensor por infrarrojos v?a radio.
- Detector infrarrojo pasivo.
- Alcance : 11 m x 12 m.
- Tamper : apertura y montaje a pared.
- Compatible con los sistemas Domonial, Vista y Galaxy.
- Modo de prueba autom?tico 10 minutos con LED activo.
- Doble compensaci?n de temperatura con adaptaci?n autom?tica de umbral.
- ?ngulo cero.
- C?mara trasera sellada.
- Carcasa biselada.
- Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables.
- Comunicaci?n v?a radio (RF) bidireccional.
- Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 2 Clase Ambiental II.
- Duraci?n de la bater?a: 5 a?os.
- Alimentaci?n : 1 bater?a LI03V (suministrada).
- Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ir8m-sensor-de-movimiento-v-a-radio-pir-requiere-4-x-aa-1-5v-incluidas-grado-2-11369>