

RUTX12

Router Teltonika Industrial 2x4G LTE 2xSIM Wi-Fi5 5xRJ45 Gigabit BT GPS USB 1xDigital I/O



Características

- Router Industrial Dual 4G/LTE 3G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5), punto de acceso (AP), estación (STA)
- Bluetooth 4.0 LE.
- Ethernet:
 - 1 x puerto WAN 10/100/1000 Mbps,
 - 4 x puerto LAN, 10/100/1000 Mbps,
 - (cumplen las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite auto MDI/MDIX).
- 1 conector de alimentación de 4 pines.
- 1 x Entrada Digital en conector 4-pin.
- 1 x Salida Digital en conector 4-pin.
- 4 x SMA para LTE.
- 2 x RP-SMA para WiFi.
- 1 x RP-SMA para Bluetooth.
- 1 x SMA para GNSS.
- 1 x puerto USB A para dispositivos externos.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- 1 tornillo de toma a tierra.
- Autenticación: Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509, TACACS+, autenticación de usuarios RADIUS interna y externa, bloqueo de IP e intentos de inicio de sesión, bloqueo de inicio de sesión por tiempo, generador de contraseñas aleatorias integrado
- Alimentación: 9 - 50 Vdc (conector 4-pin).
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 22 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 24 W,
 - 4 x antenas móviles (giratorias, SMA macho),
 - 2x antenas Wi-Fi (montaje magnético, RP-SMA macho, cable de 1,5 m)
 - 1x antena GNSS (adhesiva, SMA macho, cable de 3 m)
 - 1x antena Bluetooth (montaje magnético, RP-SMA macho, cable de 1,5 m)
 - Cable Ethernet (1,5 m)
 - Kit adaptador SIM,
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 132 x 44,2 x 95,1 mm.
- Peso: 0,540 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR14RD35](#)
[PR1CS450](#)
[PR1KCL25](#)
[PR1KCL28](#)
[PR1KCO28](#)
[PR1KRD30](#)
[PR1KRT25](#)
[PR1KS210](#)
[PR1KSG30](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2US08M](#)
[PR2VM20M](#)
[PR324EUB](#)
[PR3P2EU3](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rutx12-router-teltonika-industrial-2x4g-lte-2xsim-wi-fi5-5xrj45-gigabit-bt-gps-usb-1xdigital-i-o-21294>