



FIREREX-EN54-WH

Ajax EN54 Fire ReX Jeweller. Repetidor de señal. Color Blanco



Características

- Repetidor de señal de radio inalámbrico direccionable para un sistema de alarma contra incendios.
- Admite dispositivos de protección contra intrusiones.
- Tecnología de comunicación Jeweller.
- Tecnología de comunicación Wings.
- Alcance de comunicación hasta 1.800 m.
- Alimentación principal 110-240 V, 50/60 Hz.
- Alimentación de reserva EN54 Internal Battery (24/72h).
- Dimensiones 210 x 210 x 50.5 mm.

Accesorios

[BAT-EN54-24-FIRE-WH](#)

[BAT-EN54-72-FIRE-WH](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/firerex-en54-wh-ajax-en54-fire-rex-jeweller-repetidor-de-senal-color-blanco-21343>