

IRIS4(1-4)L

Central analógica de 1 lazo ampliable a 4, hasta 250 dispositivos por lazo



Características

- Panel de control ampliable de 1 a 4 controladores de bucle.
- 1000 dispositivos por sistema.
- Registro de 10 000 eventos.
- Pantalla TFT (color) de 5.
- Indicadores LED de 96 zonas.
- Salida de sirena aumentada - 500mA/24V DC.
- Salida AUX 24V/0,3A para alimentación de dispositivos externos mejorada con función de reinicio.
- Procesador redundante de respaldo al principal.
- Detección y localización exacta de dispositivos de doble dirección.
- Detección y localización exacta de un cortocircuito en el bucle.
- Notificación de rotura de bucle.
- Protocolo ModBUS TCP/IP.
- Panel de conectividad - Servidor en la nube - Aplicación móvil de acceso remoto para control, mantenimiento y programación.
- Tarjeta de red LAN integrada.
- Alimentación principal 230VAC +10%/-15%, 50÷60 Hz.
- Alimentación de reserva: baterías 12V/18Ah.
- Clasificación IP: IP 30.
- Dimensiones: 430 x 330 x 120 mm.
- Peso: 6 kg(sin batería).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/iris4-1-4-l-central-analogica-de-1-lazo-ampliable-a-4-hasta-250-dispositivos-por-lazo-18158>