



WSF-WR-RF

Sirena con flash rojo vía radio en red Mesh de Agile. Incluye 4 pilas CR123A. Color blanco



Características

- Módulo de sirena de dos etapas con flash, vía radio.
- Incluye base vía radio B501RF.
- Salida de sonido máxima: 100 dB (A) a 1 m (Tono de volumen alto 24).
- Tipo de luz estroboscópica: uso en interiores tipo A.
- Color del flash estroboscópico: rojo.
- Ancho de pulso estroboscópico / frecuencia de flash: 50 ms / 0,5 Hz.
- Categoría de luz estroboscópica: W-3.5-10.
- Tiempo de resincronización: 35 s.
- Frecuencia de radio: 865-870 MHz, ancho de canal: 250 kHz.
- Potencia de salida RF: 14dBm (máx.).
- Alcance: 500 m (típico en aire libre).
- Clasificación IP: IP21C.
- Alimentación: 4 Baterías tipo CR123A.
- Voltaje de entrada: 2,5-3,3 V de corriente continua.
- Corriente de reposo: 125 µA a 3 V (típico en modo de funcionamiento normal).
- Máx. consumo de corriente: 185 mA en promedio (Tono de volumen alto 9 - luz estroboscópica encendida).
- Duración de la batería: 4 años a 25°C.
- Dimensiones: 121 x 97 mm (con base B501RF).
- Peso: 0,430g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/wsf-wr-rf-sirena-con-flash-rojo-via-radio-en-red-mesh-de-agile-incluye-4-pilas-cr123a-color-blanco-18276>