

**BOSCH**

Innovación para tu vida

FLM-IFB126-S Carcasa para montaje en superficie



La carcasa para montaje en superficie FLM-IFB126-S funciona como retenedor para módulos de interconexión tipo carril DIN o como carcasa de repuesto para montaje en superficie de la serie 420.

Planificación

- La carcasa para montaje en superficie tiene dos conductos para cables en las caras opuestas:
 - 2 x 2 conductos para cables pretaladrados para un diámetro de hasta 21 mm/34 mm (para tubos)
 - 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de hasta 8 mm.
- Además, hay conductos para cables en la base de la carcasa para montaje en superficie:
 - 1 x conducto para cables pretaladrado para un diámetro de hasta 21 mm (para tubos)
 - 2 x 4 manguitos de goma con diámetros de hasta 8 mm.

Especificaciones técnicas

Material	Mezcla ABS/PC
Color	Blanco (RAL 9003)
Dimensiones	Aprox. 126 x 126 x 70 mm
Peso	Aprox. 235 g

Información sobre pedidos

FLM-IFB126-S Carcasa para montaje en superficie

como retenedor para los módulos de interconexión de la serie 420, tipo de carril DIN (-D) o carcasa de repuesto para montaje en superficie (-S)

FLM-IFB126-S

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by