



# F5000M

## Detector lineal de humos motorizado máster



### Características

- Detector lineal de humos por haz IR motorizado máster.
- Compuesto por un detector lineal motorizado, un reflector hasta 50m y una unidad de control remoto con display LCD y teclado multifunción para 2 detectores.
- El detector incorpora emisor y receptor de IR, motor de alineamiento remoto +/-10° y puntero láser de ajuste visual inicial.
- La unidad de control permite el control de otro detector más F5000S.
- Verificación de alarma y avería configurable de 2s a 30s.
- Indicación de nivel de suciedad y compensación.
- Funciones de autoajuste.
- Alcance: hasta 50m ampliable a 100m con kit F5000-LRK.
- Alimentación: 24Vcc auxiliares.
- Consumo en reposo: 10mA máx.
- Consumo máximo en modo ajuste: 52mA
- Protección: IP 54
- Contactos de alarma y avería: Contacto Seco C/NC/NA 0.5A / 36V
- Cableado entre unidad de control y detector: 2 x 1,5mm, 100m máximo
- Dimensiones detector (an x al x f): 134 x 135 x 134 mm.
- Peso detector: 0,5 Kg.
- Dimensiones unidad de control (an x al x f): 200 x 235 x 71 mm.
- Peso Unidad de control: 0,9 Kg.

### Accesorios

F5000-LRK  
F5000-MMK  
F5000S

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/f5000m-detector-lineal-de-humos-motorizado-master-15520>