

MANUALCALLPOINT-B

Ajax Manual Call Point Jeweller. Pulsador inalámbrico reajutable con escenarios programables. Color Azul



Características

- Pulsador manual de alarma azul diseñado para las instalaciones de educación.
- Compatibilidad Hubs:
Hub Plus; Hub 2 (2G); Hub 2 (4G); Hub 2 Plus; Hub Hybrid (2G); Hub Hybrid (4G).
- Compatibilidad Repetidores de señal:
ReX; ReX 2.
- Tecnología de comunicación Jeweller.
- Comunicación bidireccional.
- Antisabotaje avanzado.
- Cifrado de bloques de clave flotante.
- Notificaciones instantáneas.
- Configuración remota en las apps Ajax.
- Alcance de la señal de radio hasta 1.700 m.
- La comunicación por radio utiliza el salto de frecuencia para prevenir la interceptación de la señal y la inhibición.
- Elemento frangible rearmable.
- Protección contra las pulsaciones accidentales.
- Transmisión de alarmas a la CRA (desactivable en el modelo BLUE).
- Instalación solo en interiores.
- Protección antisabotaje.
- Alimentación: Baterías 2 x CR123A Preinstaladas.
- Duración Baterías de hasta 7 años.
- Dimensiones: 102 x 104 x 39 mm.
- Peso: 214 g.

Accesorios

[FIREPROTECT-PLUS-BL](#)
[FIREPROTECT2-RB-H-WH](#)
[FIREPROTECT2-RB-HS-WH](#)
[FIREPROTECT2-SB-HS-BL](#)
[FIREPROTECT2-SB-HS-WH](#)
[FIREPROTECT2-SB-HSC-BL](#)
[FIREPROTECT2-SB-HSC-WH](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/manualcallpoint-b-ajax-manual-call-point-jeweller-pulsador-inalambrico-reajutable-con-escenarios-programables-color-azul-19268>