


Ajax Superior HomeSiren G3 Jeweller

Sirena inalámbrica con protección antisabotaje avanzada y conector LED



Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y mantener los productos Superior.




Un dispositivo, múltiples propósitos

- Una alarma sonora para disuadir a los intrusos y atraer la atención
- Indicación del estado de seguridad para informar a los usuarios de que el sistema está armado/desarmado
- Indicación LED y sonora de los retardos al entrar/salir
- Función de Campanilla para alertar a los usuarios de la activación de detectores de apertura cuando el sistema está desarmado
- Indicación LED posterior a la alarma para informar a los usuarios y a las patrullas que pasan cerca de cualquier alarma en el sistema




Alertas ajustables

- Volumen de alarma ajustable¹: de 85 dB a 105 dB
- Duración de alarma ajustable: de 3 seg a 3 min
- Modo Grupo: la sirena solo reacciona ante eventos y cambios de modo de seguridad en su grupo asignado
- Posibilidad de conectar un indicador LED externo adicional que seguirá la indicación del LED integrado



Tecnología de comunicación Superior Jeweller

- Hasta 3.500 m (11.450 ft) de comunicación por radio², sin obstáculos
- Cifrado de datos mejorado
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación




Supervisión del sistema

- Notificaciones de batería baja y visualización del estado en apps Ajax
- Autodiagnóstico automático del dispositivo con generación de informe de estado
- Notificaciones en caso de fallos de funcionamiento



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje para informar a los usuarios y a una empresa de monitorización cuando se activa el interruptor antisabotaje
- Tornillo de fijación para fijar la sirena al SmartBracket
- Detección de inhibición
- Salto de frecuencia para evitar interferencias de radio
- Detección de pérdida de conexión



Instalación y configuración sencillas

- Adición al sistema mediante un código QR
- Panel de montaje SmartBracket para instalación sin desmontar la carcasa
- Control y configuración remotos en apps Ajax móviles y de escritorio
- Kit de instalación con todos los elementos de fijación necesarios
- Hasta 2.5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas mejoradas

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnología de comunicación Superior Jeweller Bandas de frecuencia 865.0–868.0 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 869.4–869.65 MHz El dispositivo admite todas las bandas mencionadas Alcance de comunicación ² hasta 3.500 m hasta 11.450 ft Sin obstáculos	Alertas Alertas Sonora Retardo al entrar/salir Sonora Modo de seguridad Sonora, LED Estado de seguridad LED Función de Campanilla Sonora Indicación posterior a la alarma LED	Características Volumen de alarma de 85 dB a 105 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Frecuencia de sonido de la sirena 1.400–1.600 Hz
Compatibilidad con hubs y repetidores Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=HS.G3.J			Alimentación Baterías 2 × CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 2.5 años

¹ Se ha medido a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena.

² El alcance de la comunicación depende del modelo de hub.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-g3-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems