

High quality security solutions



## **HB 120**

Pulsador de pánico electrónico

E-NR: 6332862

El HB 120 es un avanzado pulsador de pánico electrónico que puede ser utilizado en diferentes aplicaciones en un sistema de alarma. Tiene dos botones que permiten dos funciones de alarma diferentes. La alarma 1 (completa) se activa pulsando los dos botones (LED rojo) y la alarma 2 (silenciosa), pulsando un solo botón (LED verde). Ambas funciones tienen diferentes relés de salida con función NC (normalmente cerrado). Tiene protección mediante tamper que impide su apertura indeseada. Gracias a su diseño plano y compacto, es discreto y fácil de instalar en la mayoría de entornos.

## **TECHNICAL DETAILS**

Voltaje entrada 8 - 15 VDC

**Alarmausgang** NC

Capacidad límite máx 50 VDC / 100 mA

Indicación alarmaLEDGrado de protecciónIP 31

Dimensiones (L x W x H) mm 80 x 65 x 30

Consumo de corriente (en espera) 7 mA Consumo de corriente (alarma) 24 mA

## **ORDER INFORMATION**

Model E-NR Description

HB 120 6332862 Pulsador electrónico





**High quality security solutions** 

## **SCHEMATICS**



