



SensoIRIS-S130

Detector analógico óptico. Requiere base B124 no incluida



Características

- Detector óptico de humo direccionable.
- Nivel de sensibilidad seleccionable desde el panel de control - Alto/Normal/Medio/Bajo.
- Indicación LED con visibilidad de 360.
- Rango de tensión de funcionamiento 16 - 32 Vdc.
- Consumo mínimo: $< 160\mu\text{A}$ a 27 Vdc.
- Consumo máximo (en alarma): 6,5mA.
- Calibre del cable para los terminales 0,4 mm² - 2,0 mm².
- Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C.
- Índice Protección: IP30.
- Compatible con base "SensoIRIS-B124".
- Dimensiones (incluida la base)(D x Al): 103 x 42 mm.
- Peso (incluida la base): ~125 g.

Accesorios

- [SensoIRIS-B124](#)
- [SensoIRIS-B124-HP](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-s130-detector-analogico-optico-requiere-base-b124-no-incluida-13728>