



PL-1000

Central analógica compacta Morley de un lazo. Ampliable a dos lazos. Admite 159 detectores por lazo



Características

- Central de detección de incendios de 1 lazo cerrado en Protocolo Avanzado Morley-IAS, ampliable a 2 lazos mediante tarjeta PL-LIB01.
- Hasta 318 (159+159) dispositivos direccionables cableados serie HMI o vía radio Agile Morley-IAS por lazo.
- Interfaz mediante display táctil de 4,3" (480x272 píxeles).
- 2 salidas de sirena supervisadas de 250 mA máx. cada una.
- 1 salida de alimentación auxiliar 24 V / 0,5 A.
- Relés de alarma y avería general con contactos C/NC/NA configurables.
- 4 botones de actuación en el frontal: rearme, silencio de sirenas, silencio de zumbador y evacuación.
- Entradas de cableado troqueladas superiores y posteriores.
- Puerto USB integrado para actualización y configuración.
- Capacidad para 2 baterías de 7 o 12 Ah (no incluidas).
- Alimentación: 230 V, 50-60 Hz.
- Salida del lazo analógico: 500 mA.
- Contactos de relé: 24 V / 1 A.
- Salidas de sirenas: 2 x 250 mA máx.
- Distancia máxima de 1500 m en función de la sección del cable y el consumo eléctrico de la alarma.
- Cabina: IP30.
- Material: ABS retardante de llama según UL94 clase V-0.
- Dimensiones: 379 x 356 x 120 mm.
- Peso: 1,76 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pl-1000-central-analogica-compacta-morley-de-un-lazo-ampliable-a-dos-lazos-admite-159-detectores-por-lazo-18481