
NVR608R-128-4KS2

NVR 128ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD RAID5 E/S Redundant





Características

- 128 cámaras IP hasta 4K (Hasta 384Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4ch a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo). Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Capacidad máxima de hasta 8TB con 8HDDs.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Pegadome IP.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Función ANR (Reposición automática de red). Grabación de vídeo en la tarjeta SD de las cámara si la red cae. Una vez recuperada el video se transferirá al NVR.
- Dimensiones y peso: 444x475x95mm(2U) / 9.7Kg.

Productos Alternativos

NVR608-128-4KS2
NVR608-32-4KS2
NVR608-64-4KS2

NVR608R-128-4KS2

NVR 128ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD RAID5 E/S Redundant

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Procesador Intel
ENTRADAS DE VÍDEO	128 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (Independientes) y 1x VGA (Duplica HDMI 1)
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	HDMI-1 y VGA: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 y HDMI-2 1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp...
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	384Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas (Transistor)
SALIDA DE RELÉ	8 Salidas (Relé)
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 Gigabit (incluye modo redundante)
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	8 HDDs SATA III, 1x eSATA (Max 8TB/HDD)
USB	4 puertos USB (2 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V <20W (Sin HDD). Alimentación redundante

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr608r-128-4ks2-nvr-128ch-384mbps-4k-h265-2xhdmi-8hdd-raid5-e-s-redundant-3028